

オートスイッチングセンサ

★ 日常の家電製品でも節電対策を!! ★



焦電センサにより人の動きを検知すると、本機に接続した家電製品の電源が自動で入ります。また明るさセンサを内蔵しており、周囲の明るさを検出して電源 ON/OFF をスイッチングできます。

- 人の動きを検知

人の動きを検知する焦電センサにより、AC アウトレットの電源を ON します。

- 明るさの検出

明るさを検出するCDSセンサにより、AC アウトレットの電源を ON/OFF します。

- 電源 ON 保持時間の設定

センサにより AC アウトレットの電源を ON したとき、電源 ON の保持時間を 1 分または 3 分のいずれかに設定できます。

【使用例】

■ 市販の照明器具をオートスイッチングセンサに接続した場合

照明がない暗い場所に設置します。

人の動きを検知すると、接続した照明器具の照明を点灯させます。

人の動きを検知してから、設定した電源 ON 保持時間の間は照明が点灯します。

また周囲の明るさが判定値以上の明るさを検出すると消灯します。

◆このオートスイッチングセンサを使用することで人が常時いない場所での照明電力使用量を減らし節電できます。

◆その他の家電製品を自由に接続して節電対策ができます！！



【オートスイッチングセンサの概要】



- 電源 ON 保持時間は 1 分または 3 分で設定できます。
- 人の動きを検知し、電源 ON 状態のとき赤色 LED が点灯。
- 人の動きの検知状態を緑色 LED で表示。

【定格】

- 入力電源：AC100V
- AC アウトレット：最大 2A まで接続可能
- 人感センサ：焦電型赤外線センサ
- 明るさセンサ：CDS センサ
- 視野角：約 20 度
- 電源 ON 保持時間：1 分 / 3 分で設定可能
- 寸法（突起部を含まず）
センサ部：35(W) × 20(H) × 50(D)mm
AC アウトレット部：44(W) × 30(H) × 69(D)mm
- 総重量：135g

株式会社ことぶろ

〒162-0825 東京都新宿区神楽坂3丁目2番 神楽坂Kビル3F
TEL. 03-6457-5328 FAX. 03-6457-5329
<http://value-kotopro.com/>

